



### A-Öffner K-18153-01-0-0

Es dürfen keine anderen Verbraucher (wie z. B. E-Öffner, Lampe, etc.) parallel zum A-Öffner angeschlossen werden. Wenn ein weiterer Verbraucher benötigt wird, muss ein Relais zwischengeschaltet werden. Wichtig: Es darf parallel zum Taster „Auf“ auch ein Schalter für „Dauerlauf“ eingebaut werden (Tagesfallenfunktion). Schaltzeit unbegrenzt.

### Technische Daten

Nennspannung: 12 V AC / 12 – 24 V DC (stabilisiert)

Stromaufnahme: max. 1A

Schutzart: IP 40

Hubkraft: max. 70 N

### Zubehör

Das Anschlusskabel ist im Lieferumfang enthalten (ca. 6 m lang mit Stecker und Aderendhülsen)

ab Abzweigdose:

3-adriges Kabel

Außendurchmesser max. 6 mm

Leitungsdurchschnitt

bis 10 m Länge: 0.50 mm<sup>2</sup>

bis 40 m Länge: 0.75 mm<sup>2</sup>

bis 50 m Länge: 1.00 mm<sup>2</sup>

bis 75 m Länge: 1.50 mm<sup>2</sup>

bis 125 m Länge: 2.50 mm<sup>2</sup>

(nicht bei GU-BKS erhältlich)